

HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz



8K60Hz 4K120Hz

Produktname:

HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz

Produktserie:

Video-Splitter

Artikelcode:

CSV-1384

EAN code:

8719214472832

UPC code:

841615103096

Beschreibung:

Der Club 3D CSV-1384 ist ein HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz. Er kann eine von zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten. Drücken Sie die Umschalttaste, um Kanal 1 oder Kanal 2 auszuwählen. Mit dem 50 cm flexiblen HDMI™-Kabel (Pigtail) reduziert dieser Switch nicht nur die Kosten, sondern spart auch Zeit für den Kunden. Diese Art von HDMI™-Switcher leitet hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen und bis zu 8K60Hz) und digitales Audio von den Quellen zu den Anzeigegeräten.

Eigenschaften:

- HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz, er kann entweder zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten
- Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 7680x4320P@60Hz
- Unterstützt HDR
- HDCP-Pass-Through
- Unterstützt HDMI™ 2.1
- Mit der Umschalttaste kann schnell zwischen 2 Videoquellen oder 2 Monitoren umgeschaltet werden, und die blauen LED-Anzeigen auf beiden Seiten zeigen an, welcher Anschluss für die Arbeit ausgewählt wurde.
- Es wird empfohlen, ein HDMI™ 2.1-Kabel zu verwenden, dessen Länge besser innerhalb von 3 m liegt.

Unterstützte Auflösungen:

- Bis zu 8K60Hz oder 4K120Hz je nach Quellsignal

Anmerkung:

- Es wird empfohlen, ein HDMI™ 2.1-Kabel zu verwenden, das nicht länger als 3 m ist.
- Die oben genannten Daten stammen aus dem internen Labor von Club 3D, die optimale Kabellänge hängt von der tatsächlichen Situation ab.

- **Warnung zur sicheren Verwendung:** - Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden



OS-Unterstützung:

- Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2

Im Lieferumfang enthalten:

- 1X CSV-1384 HDMI™ 2-in-1 bidirektionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz
- QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG)

Unterstützte Auflösungen

Eingang:

- 1x HDMI™ Stecker

Ausgang:

- 2x HDMI™ Buchse

Weitere Informationen:

- Verpackungsgröße: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm
- Produktgröße: 5,5 x 5,5 x 1,5 cm
- Länge des Eingangs-/Ausgangskabels: ca. 0.5m
- Abmessungen des HDMI™-Anschlusses: 3,6 x 1,98 x 0,98 cm
- Produktgewicht: 70 gr.
- Verpackungsgewicht: 45 gr.
- Größe des biologisch abbaubaren Beutels: 10 x 12cm
- Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 2 gr.
- Gesamtgewicht: 117 gr.
- Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen

Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt.



Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432



Hinweis:

- Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
 - Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.
- Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.

Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, möglichst genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, kann der Inhalt dieses Dokuments veraltet sein. Ungenauigkeiten oder andere Fehler enthalten. Produkte können während ihrer Lebensdauer eine Zertifizierung erhalten. Dadurch werden die Produktspezifikationen und/oder die Leistung in keiner Weise geändert oder verändert. Club 3D wird die aktualisierten Informationen auf der Website www.club-3d.com nach eigenem Ermessen zur Verfügung stellen. Daher übernimmt Club 3D keine Rechte, die auf den Inhalt dieses Dokuments erhoben werden. Einen vollständigen Überblick über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.club-3d.com. Alle anderen Markenzeichen sind Handelszeichen oder eingetragene Warenzeichen und sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingang:



Ausgang:

